

## R18IW7-0 | Avvitatore ad Impulsi 1/2" Brushless 18V



- Avvitatore ad impulsi senza spazzole compatto con coppia max di 270 Nm
- Ideale per la manutenzione di automobili come cambio olio, candele o persino interventi su freni e sistemi di sospensione
- Il meccanismo a impatto consente una coppia elevata con contraccolpi minimizzati
- 4 impostazioni di coppia per un maggiore controllo incluso l'AutoStop, un'impostazione ottimizzata per serrare e allentare i dadi delle ruote sulle auto evitando di stringere eccessivamente e danneggiare i filetti
- 3 LED illuminano l'area di lavoro senza creare ombre
- Attacco 1/2" con perno per un'ottima ritenuta delle bussole

Caricabatteria incluso?	No
Coppia max (Nm)	270
Equipaggiamento standard	Adattatore attacco 1/4"
Fornibile in	Cartone riciclabile
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-3900
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3.0
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3.0
N.ro batterie in dotazione	0
Peso (senza batteria) (Kg)	1.0
Peso con il pacco batteria (kg)	1.3
Posizioni di coppia	150/200/270/120
Potenza	18V
Runtime 1.3Ah	48
Runtime 1.5Ah 1	128
Runtime 2.0Ah 1	58
Runtime 2.5Ah 1	96
Runtime 3.0Ah 1	77
Runtime 4.0Ah 1	154
Runtime 5.0Ah 1	192
Runtime 9.0Ah 1	383
Velocità 1 (giri/min)	1800
Velocità 2 (giri/min)	2200
Velocità 3 (giri/min)	3000

Velocità a vuoto (giri/min)  
Voltaggio (V)

**DESIGNED TO DO MORE**

**RYOBI**